

小型安装信标 / 闪烁的光 802

## Flashing Beacon EM 115VAC RD



零件号: **802.100.67**



### 机械参数

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 85 mm                       |
| 直径       | 57 mm                       |
| 材料       | PC<br>PC/ABS                |
| 圆顶颜色     | 红                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最大横截面积   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口     | 通孔                          |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 9 mm                    |
| 消除张力     | 现在 (符合VDE)                  |
| 固定类型     | 内置安装                        |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 93 g                        |
| 净重[g]    | 73 g                        |

### 电气参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 115V                      |
| 工作电压分类 | AC                        |
| 工作电压类型 | 60Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 10%                   |
| 额定工作电压 | 115 VAC                   |
| 额定工作电流 | 20 mA                     |
| 额定浪涌电流 | <1A                       |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3<br>在连接区域: 2             |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### 光学参数

|        |             |
|--------|-------------|
| 光源     | 氙           |
| 光色     | 红色          |
| 光信号图像  | 爆闪          |
| 闪光频率   | 0.75 Hz     |
| 闪光输出   | 1 J         |
| 光学使用寿命 | 四百万次闪烁 (最低) |



关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考, 可作修改。

小型安装信标 / 闪烁的光 802

## Flashing Beacon EM 115VAC RD

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

小型安装信标 / 闪烁的光 802

## Flashing Beacon EM 115VAC RD

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。