

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37
K37cl sr connector EM 24VAC/DC BU/GN/YE/



Nº de artículo:	698.450.75
Serie:	Kompakt 37

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	209 mm
Diámetro	38 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Transparente
Color de la carcasa	Plateado
Clase de protección	IP65
Conexión	Enchufe M12 de 8 polos
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	171 g
Peso del producto	121 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	135 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
	En la zona de conexión: 2

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo Azul Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
---------------	----



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 **K37cl sr connector EM 24VAC/DC BU/GN/YE/**

Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

K37cl sr connector EM 24VAC/DC BU/GN/YE/

Technical drawing of five different sizes of the 698/699 series. The drawing shows the side and front views of the components. Dimensions are given in millimeters.

Side View Dimensions (from bottom to top):

- Segment 1: 34 mm
- Segment 2: 34 mm
- Segment 3: 34 mm
- Segment 4: 34 mm
- Segment 5: 34 mm
- Segment 6: 34 mm
- Segment 7: 34 mm
- Segment 8: 34 mm
- Segment 9: 34 mm
- Segment 10: 34 mm
- Segment 11: 34 mm
- Segment 12: 34 mm
- Segment 13: 34 mm
- Segment 14: 34 mm
- Segment 15: 34 mm
- Segment 16: 34 mm
- Segment 17: 34 mm
- Segment 18: 34 mm
- Segment 19: 34 mm
- Segment 20: 34 mm
- Segment 21: 34 mm
- Segment 22: 34 mm
- Segment 23: 34 mm
- Segment 24: 34 mm
- Segment 25: 34 mm
- Segment 26: 34 mm
- Segment 27: 34 mm
- Segment 28: 34 mm
- Segment 29: 34 mm
- Segment 30: 34 mm
- Segment 31: 34 mm
- Segment 32: 34 mm
- Segment 33: 34 mm
- Segment 34: 34 mm
- Segment 35: 34 mm
- Segment 36: 34 mm
- Segment 37: 34 mm
- Segment 38: 34 mm
- Segment 39: 34 mm
- Segment 40: 34 mm
- Segment 41: 34 mm
- Segment 42: 34 mm
- Segment 43: 34 mm
- Segment 44: 34 mm
- Segment 45: 34 mm
- Segment 46: 34 mm
- Segment 47: 34 mm
- Segment 48: 34 mm
- Segment 49: 34 mm
- Segment 50: 34 mm
- Segment 51: 34 mm
- Segment 52: 34 mm
- Segment 53: 34 mm
- Segment 54: 34 mm
- Segment 55: 34 mm
- Segment 56: 34 mm
- Segment 57: 34 mm
- Segment 58: 34 mm
- Segment 59: 34 mm
- Segment 60: 34 mm
- Segment 61: 34 mm
- Segment 62: 34 mm
- Segment 63: 34 mm
- Segment 64: 34 mm
- Segment 65: 34 mm
- Segment 66: 34 mm
- Segment 67: 34 mm
- Segment 68: 34 mm
- Segment 69: 34 mm
- Segment 70: 34 mm
- Segment 71: 34 mm
- Segment 72: 34 mm
- Segment 73: 34 mm
- Segment 74: 34 mm
- Segment 75: 34 mm
- Segment 76: 34 mm
- Segment 77: 34 mm
- Segment 78: 34 mm
- Segment 79: 34 mm
- Segment 80: 34 mm
- Segment 81: 34 mm
- Segment 82: 34 mm
- Segment 83: 34 mm
- Segment 84: 34 mm
- Segment 85: 34 mm
- Segment 86: 34 mm
- Segment 87: 34 mm
- Segment 88: 34 mm
- Segment 89: 34 mm
- Segment 90: 34 mm
- Segment 91: 34 mm
- Segment 92: 34 mm
- Segment 93: 34 mm
- Segment 94: 34 mm
- Segment 95: 34 mm
- Segment 96: 34 mm
- Segment 97: 34 mm
- Segment 98: 34 mm
- Segment 99: 34 mm
- Segment 100: 34 mm
- Segment 101: 34 mm
- Segment 102: 34 mm
- Segment 103: 34 mm
- Segment 104: 34 mm
- Segment 105: 34 mm
- Segment 106: 34 mm
- Segment 107: 34 mm
- Segment 108: 34 mm
- Segment 109: 34 mm
- Segment 110: 34 mm
- Segment 111: 34 mm
- Segment 112: 34 mm
- Segment 113: 34 mm
- Segment 114: 34 mm
- Segment 115: 34 mm
- Segment 116: 34 mm
- Segment 117: 34 mm
- Segment 118: 34 mm
- Segment 119: 34 mm
- Segment 120: 34 mm
- Segment 121: 34 mm
- Segment 122: 34 mm
- Segment 123: 34 mm
- Segment 124: 34 mm
- Segment 125: 34 mm
- Segment 126: 34 mm
- Segment 127: 34 mm
- Segment 128: 34 mm
- Segment 129: 34 mm
- Segment 130: 34 mm
- Segment 131: 34 mm
- Segment 132: 34 mm
- Segment 133: 34 mm
- Segment 134: 34 mm
- Segment 135: 34 mm
- Segment 136: 34 mm
- Segment 137: 34 mm
- Segment 138: 34 mm
- Segment 139: 34 mm
- Segment 140: 34 mm
- Segment 141: 34 mm
- Segment 142: 34 mm
- Segment 143: 34 mm
- Segment 144: 34 mm
- Segment 145: 34 mm
- Segment 146: 34 mm
- Segment 147: 34 mm
- Segment 148: 34 mm
- Segment 149: 34 mm
- Segment 150: 34 mm
- Segment 151: 34 mm
- Segment 152: 34 mm
- Segment 153: 34 mm
- Segment 154: 34 mm
- Segment 155: 34 mm
- Segment 156: 34 mm
- Segment 157: 34 mm
- Segment 158: 34 mm
- Segment 159: 34 mm
- Segment 160: 34 mm
- Segment 161: 34 mm
- Segment 162: 34 mm
- Segment 163: 34 mm
- Segment 164: 34 mm
- Segment 165: 34 mm
- Segment 166: 34 mm
- Segment 167: 34 mm
- Segment 168: 34 mm
- Segment 169: 34 mm
- Segment 170: 34 mm
- Segment 171: 34 mm
- Segment 172: 34 mm
- Segment 173: 34 mm
- Segment 174: 34 mm
- Segment 175: 34 mm
- Segment 176: 34 mm
- Segment 177: 34 mm
- Segment 178: 34 mm
- Segment 179: 34 mm
- Segment 180: 34 mm
- Segment 181: 34 mm
- Segment 182: 34 mm
- Segment 183: 34 mm
- Segment 184: 34 mm
- Segment 185: 34 mm
- Segment 186: 34 mm
- Segment 187: 34 mm
- Segment 188: 34 mm
- Segment 189: 34 mm
- Segment 190: 34 mm
- Segment 191: 34 mm
- Segment 192: 34 mm
- Segment 193: 34 mm
- Segment 194: 34 mm
- Segment 195: 34 mm
- Segment 196: 34 mm
- Segment 197: 34 mm
- Segment 198: 34 mm
- Segment 199: 34 mm
- Segment 200: 34 mm
- Segment 201: 34 mm
- Segment 202: 34 mm
- Segment 203: 34 mm
- Segment 204: 34 mm
- Segment 205: 34 mm
- Segment 206: 34 mm
- Segment 207: 34 mm
- Segment 208: 34 mm
- Segment 209: 34 mm
- Segment 210: 34 mm
- Segment 211: 34 mm
- Segment 212: 34 mm
- Segment 213: 34 mm
- Segment 214: 34 mm
- Segment 215: 34 mm
- Segment 216: 34 mm
- Segment 217: 34 mm
- Segment 218: 34 mm
- Segment 219: 34 mm
- Segment 220: 34 mm
- Segment 221: 34 mm
- Segment 222: 34 mm
- Segment 223: 34 mm
- Segment 224: 34 mm
- Segment 225: 34 mm
- Segment 226: 34 mm
- Segment 227: 34 mm
- Segment 228: 34 mm
- Segment 229: 34 mm
- Segment 230: 34 mm
- Segment 231: 34 mm
- Segment 232: 34 mm
- Segment 233: 34 mm
- Segment 234: 34 mm
- Segment 235: 34 mm
- Segment 236: 34 mm
- Segment 237: 34 mm
- Segment 238: 34 mm
- Segment 239: 34 mm
- Segment 240: 34 mm
- Segment 241: 34 mm
- Segment 242: 34 mm
- Segment 243: 34 mm
- Segment 244: 34 mm
- Segment 245: 34 mm
- Segment 246: 34 mm
- Segment 247: 34 mm
- Segment 248: 34 mm
- Segment 249: 34 mm
- Segment 250

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.