

微型安装信标 / LED灯塔 231

Micro LED Installation Beacon 230VAC RD



零件号: 231.100.68



机械参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 高度     | 152 mm       |
| 直径     | 29 mm        |
| 材料     | PC<br>PC/ABS |
| 圆顶颜色   | 红            |
| 外壳颜色   | 黑色           |
| 防护等级   | IP65         |
| 连接     | 电缆           |
| 电缆长度   | 105 mm       |
| 固定类型   | 内置安装         |
| 最低工作温度 | -20°C        |
| 最高工作温度 | +50°C        |
| 包装重量   | 21 g         |
| 净重□g□  | 16 g         |

电气参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 230V                      |
| 工作电压分类 | AC                        |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 10%                   |
| 额定工作电压 | 230 VAC                   |
| 额定工作电流 | 20 mA                     |
| 额定浪涌电流 | 500 mA                    |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3<br>在连接区域: 2             |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

光学参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 红色             |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 光学使用寿命 | 100,000 h □最高) |

批准数据

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

微型安装信标 / LED灯塔 231

## Micro LED Installation Beacon 230VAC RD

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 是                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

微型安装信标 / LED灯塔 231

## Micro LED Installation Beacon 230VAC RD

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。